



EJ-7R

Trådlös fickmottagare

Egenskaper

- 16 kanaler, 4 samtidigt
- Mycket hög ljudkvalitet
- Upplyst LCD-display
- 3,5 mm utgång
- Volymkontroll

EJ-7R är en professionell och pålitlig fickmottagare med robust aluminiumhölje. Den fungerar med trådlösa ficksändare EJ-7XT Plus, stationär sändare EJ-770T och handmikrofon EJ-701TM Plus.

EJ-7R kan användas med hörlurar, hörsnäcka och hals slinga.

Tillverkardata trådlösa mikrofonssystem

Tekniska data – övergripande

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

Kanaler	16 valbara
Räckvidd	upp till 100 m i fritt fält
LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalväljare	set, up, down
Switching bandwidth	Max. 12 MHz
Frekvensdeviation	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikområde	110 dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Brusspär	Pilotton
Frekvensåtergivning	70 Hz - 17 KHz

Teknisk data – fickmottagare EJ-7R (art nr 501007)

Frekvensfönster	max 12 MHz
Dynamikområde	>80dB
Distorsion	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Spurious rejection	58 dB
IMD rejection	58 dB
AUX ut	-5dBv/-10dBv/-15dBv/@1 kHz MOD 20 KHz High/Mid/Low
Utnivå	Max 750 mV Up
Hörlursuttag	3,5 mm uttag för både stereo och mono
Batterier	1.2 V (Ni-MH 2100 mAh) × 2 AA uppladdningsbara batterier; eller 1.5 V × 2 AA alkaliska batterier
Storlek	88x64x26 mm
Vikt	170 g inkl. batterier



Fickmottagare EJ-7R

Ficksändare EJ-7XT Plus med myggmikrofon



Hörlurar EM-210



Hörsnäcka EM-101



Univox hals slinga NL-90

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

